

Minirelè 2-kanal 6A

Variant: **KNX minirelé 2-kanal 6A**

Art.nr: **GB105700**

El.nr: **4547225**



INFORMASJON

1-kanal relemodul for veggmontasje med to binæringanger for montering i bryterboks (Elektronikkbokser fra firma Kaiser anbefales). Potensialfrie kontakter kan kobles til de to binæringangene. Begge inngangene kan utføre eller sperre forskjellige funksjoner uavhengig av hverandre. Fra fabrikk er inngangen "På" tilordnet koblingsreleet, slik at betjening er mulig uten programmering.

- Tilkobling til 230 V skjer via en fleksibel ca. 20 cm lang ledning.
- Tilkoblingen til binæringangen og KNX skjer via en 6-leder ca. 30 cm lang tilkoblingsledning.
- Tilkoblingsledningen for binæringangene kan forlenges til maks. 5 m.

UTGANG

- Utgang som lukker eller åpner kan parametreres
- Valg av prioritetsstilling ved busspenningsutfall og -retur
- Innkoblings- og/eller utkoblingsforsinkelse eller tidskoblingsfunksjon kan stilles inn
- Utgang med 3 objekter: Kobling, tilbakemelding og tilleggsfunksjon (sammenkobling, sperrefunksjon eller tvangsstilling)
- Tilbakemeldingsobjekt kan inverteres

INNGANGER

- Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til begge inngangene
- Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger
- Funksjon når busspenningen kommer tilbake kan parametreres separat for hver inngang
- Telegramrådbegrensning

FUNKSJON KOBLING

To uavhengige koblingsobjekter for hver inngang er tilgjengelig og kan kobles ut individuelt, kommando ved stigende og fallende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, UT, ingen reaksjon).

FUNKSJON DIMMING

Enknapp- og tokenappsbetjening, tid mellom dimming og kobling, samt dimmeskrittbredde kan stilles inn, sending av telegramrepetisjon og stopptelegram er mulig.

FUNKSJON PERSIENNE

Kommando ved stigende flanke kan stilles inn (ingen funksjon, OPP, NED, ut), betjeningskonsept kan parametreres (Step - Move - Step hhv. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, lamellforskyvningstid kan stilles inn.

FUNKSJON VERDIGIVER OG LYSSCENESLAVEINNGANG

Funksjon verdigiver og lyssceneslaveinngang: Flanke (trykkbryter som lukker, trykkbryter som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreses, verdiendring med trykkbryter vha. langt tastetrykk er mulig, lyssceneslaveinngang med minnefunksjon, også lagring av scenen uten tidligere framhenting er mulig

SPESIFIKASJONER
