



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ 16A, alle lampetyper.
- ✓ Testfunksjon - trykk 1 sek. på lokk.
- ✓ God plass til kobling.
- ✓ To nipler inn/ut i underkant.
- ✓ Utsparing i bunn (bak) for skjult montering på vegg.
- ✓ Ingen bevegelige deler utvendig.
- ✓ Enkel omprogrammering av luxnivå - trykk 3 sek. på lokk.
- ✓ Mulighet for ekstern bryter for programmering/test.

**Microsafe® MSB16
Fotocelle**

MSB 16 er programmert med en ENØK-funksjon som gjør at lyset kobler ut i 4 timer midt på natten (kan slås av). "MidtNattUtkobling", som på grunnlag av lengden på forrige natt (fra innkobling til siste utkobling), slår av lyset midt på natten. Denne funksjonen gjør at man i løpet av et år, med gjennomsnittlig nattlengde på 8 timer, vil spare ca 50% av forbruket til utelys, sammenlignet med ordinære fotoceller.



Programmeres enkelt til å tenne ved skumring ved å trykke på lokket i minimum 3 sekunder ved ønsket nivå.


RC-ledd er inkludert på kretskortet for å øke produktets levetid og driftssikkerhet når det benyttes til styring av kontaktor, rele, lysstoffrør, induktive laster eller små LED-laster.

Mulighet for ekstern bryter for programmering av lux-nivå og test.

LASTTABELL

TYPE	BELASTN.	MAKS STARTSTRØM
Glødelampe	16A	120A 10ms / 400A 1ms
EL trafo	13A	120A 10ms / 400A 1ms
Jernkjærnetrafo	300VA	120A 10ms / 400A 1ms
Lysstoffarmatur	8A	120A 10ms / 400A 1ms
EL forkobling	13A	120A 10ms / 400A 1ms
Gasslampe	8A	120A 10ms / 400A 1ms

KOBLINGSPRINSIPP



EL. NR.	NAVN	
1418252	MSB16	16A/3600VA 1P

TEKNISK			
Fysiske mål:	HBD - 95/73/37 mm	Kapsling:	IP44
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Enøk:	4 timer nattutkobling.
Maks belastn.:	16A/3600VA (se tabell)		

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

