



Square R1200/100 4000lm 3000K 40W OP

Elnr.: 3323866



Square er et teknisk, modulært LED-panel med gode belysnings og energieffektivitetsegenskaper på mere enn 100lm/W. Opal optikk. Square leveres i både 3000K og 4000K. Armaturen er meget lavtbyggende, med lav vekt, og er meget rask og enkel å montere. Som tilleggsutstyr finnes ramme (Snap Frame) for utenpåliggende montasje (3305864). Square leveres med standardisert hurtigkobling og finnes i varianter for av/på, DALI, pushdim, 1-10 eller fasedim. Alle varianter kan leveres med egenutviklet koblingsboks med Linect kobling. Armaturen er meget godt egnet for applikasjoner med begrenset plass. Typiske bruksområder er kontor, skole, korridorer etc.

Klasse II, IP20



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Lumen/Watt (lm)	100
Lysstyrke (lm)	4000
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1050
Antall armaturer B 10A	11
Antall armaturer C 10A	18
Antall armaturer B 16A	17
Antall armaturer C 16A	29
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+50

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	20
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L70B10 Ta25°	83.000

Square R1200/100 4000lm 3000K 40W OP




Elnr.: 3323866

Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Levetid L80B10 Ta25°	50.000
Levetid L90B50 Ta25°	33.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	-
Optikk	Opal
Brannklasse D	-
DALI	Nei
Hurtigkobling	-
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Integrert batteripakke	Nei
Produktfamilie	Square
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

Dimensjoner

Lengde (mm)	1195
Høyde (mm)	30
Bredde (mm)	95

Tilbehør

6614695	Driver 40W 950mA av/på 3P LCT	
6614655	Driver 40W 950mA av/på LP2	
90226/90227	Switch Driver 1000mA (700/800/900/1000) LP2	
90226/90227	Switch Driver 1000mA (700/800/900/1000) Linect	
	Switch DALI driver 40W 1000mA (700-1050mA) Linect 5 pol	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.