

ETLINE Fordelingsskap smartskap

Generelt

ETline sin smartskap-serie er produsert og designet for fleksibilitet og montasjevennlighet. Skapene er designet for montasje i standard CC60-stenderverk. Bakdel og front med innsats leveres hver for seg, slik at man først kan installere bakdel uten at øvrige deler ligger løst i påvente av montasje. Front med innsats kan bestilles på et senere tidspunkt.

Bakdelen er justerbar og passer til flere typer fronter. Bakdelen justeres i henhold til veiledning nedenfor.

ETline smartskap leveres med egen avdekking for kraftfelt som sikrer enklere arbeid i dette feltet, samt forenklet mulighet for feilsøking og måling i skap. Keystone-patchepanel kan fjernes for full tilgang i hele svakstrømsfeltet, uten å fjerne frontavdekking.

Teknisk info

- **Standard:** IEC EN61439 1/3, og IEC EN62208
- **IP:** IP2XC
- **Fargekoder:** RAL-9003 (hvit). RAL-9005 (sort)
- **Materiale:** Varmgalvanisert stål
(skap med svakstrømsfelt har plastvindu i front av dør)
- **Skruestørrelse i skap:** T25.
- **Beregnet for:** 12-24 mm veggtykkelse.

Side-by-side (SBS) har svakstrømsfelt på høyre side av skap, keystone patchepanel, og utsparinger for innfelt Schuko-stikk.

SBS-skapene har 2 stk dører. Døren til kraftfelt er utformet i metall, mens døren til svakstrømsfelt har plastvindu i front for bedre gjennomføring av signaler.

Over-under (OU) har svakstrømsfelt i bunn av skapet, keystone patchepanel, og utsparinger for innfelt Schuko-stikk. OU-skapene leveres med 2 stk dører, standard høyrehengslet. Kan venstrehengsles om ønskelig. Døren til kraftfelt er utformet i metall, mens døren til svakstrømsfelt har plastvindu i front for bedre gjennomføring av signaler.

ETline smartskap leveres med 2 stk jordskinner KLB24.

- SBS-serien leveres med 1 skinne i topp, og en skinne i bunn.
- OU-serien leveres med 2 jordskinner i topp.



Montasje av bakdel og front med innsats

Justeringsveiledning bakdel 7D:

3 Rader OU	---
2 Rader OU	--
4 Rader SBS	----
3 Rader Ford.	sammenslått
3 Rader SBS	

Justeringsveiledning bakdel 10D:

3 Rader OU	---
2 Rader OU	--
5 Rader SBS	-----
4 Rader Ford.	----
4 Rader SBS	
Sv.Strøm 55H	sammenslått
3 Rader Ford.	
3 Rader SBS	

Justeringsveiledning bakdel 15D:

3 Rader OU NEK 700	---
3 Rader OU	
Sv.Strøm 110H	
2 Rader OU NEK 700	--
2 Rader OU	
5 Rader SBS	-----
4 Rader Ford.	----
4 Rader SBS	
Sv.Strøm 55H	sammenslått
3 Rader Ford.	
3 Rader SBS	

De ytterste kantene på bakdel skal ligge mot stenderverk/reisverk, CC60.

1. Skru fast nederste del med 1 skrue i hver side i ønsket monteringshøyde.
2. Skyv øverste del til pilen på klistremerket indikerer ønsket størrelse på skap i henhold til justeringsveiledningen.
3. Skru fast øverste del med 1 skrue i hver side.
4. Skru fast delene i skjøten med 1 skrue i hver side.
5. Ferdigstill montering av bakdel ved å benytte medfølgende aluminiumstape. Plasseres over skjøten. Gipsvegg/veggplate skal legges direkte på kant til bakdel.

Ved montasje av innsats, fjern dørene og demonter fronten. Løsne festeskruene til bakdel slik at innsatsen kan skyves inn. Innsatsen har 2 justeringsmuligheter avhengig av veggtykkelse (12-24mm). Velg ønsket tykkelse og stram deretter festeskruene. Ferdigstill montering med front og dører.

Montasje av innfelt Schuko-stikk

Mellom kraftfelt og svakstrømsfelt er det utsparinger til innfelt schuko-stikk (50x50mm). For montering, ta hull i nødvendig utsparing og skru fast stikkkontakten med 4 skruer. Det anbefales at stikkkontakten er koblet på forhånd for å gjøre tilkobling enklere.

Keystone-patchepanel

I topp og bunn av svakstrømsfelt er det avtagbare keystone-patchepanel. Benytt modulærjack keystone Cat.6 til dette. Antall keystone er avhengig av type skap.

**SKANN QR-KODE
for montasjefilm**
etman.no/smartskap

