

FDV: 1750011

Produkt: Stolpeskap 183x135x812 RAL6012
El-nummer: 1750011
GTIN: 7071799006477
Fabrikat: UAB Stansefabrikken
ETIM-klasse: EC000261
Blokknummer: 231001
Leverandørens varegruppe: 3603 - Larel Veilysbokser


Teknisk beskrivelse

Stolpeskap 183x135x812 (BxDxH). Skapet er produsert i varm galvanisert stål lakkert i RAL6012(grønn). Benyttes for vegg eller stolpemontering med åpen bunn for nedgraving. Skapet har ferdig montert brakett for innfesting av veilysboks type Larel for tilkobling av lys i stolpe(mast). I bunn av skapet er det montert festebrakett, som ved benyttelse sammen med kabelbøylesko, gir strekkavlastning av kabler. Knock out M20 på hver side av skapet for mulig montering av nippel til kabel. Skapet har trekantlås. Merk! Ved stolpemontering må braketter bestilles separat, EI nr 1750003. Montasjeplate kan også bestilles separat, EI nr 1750005.

Mål

Dybde (mm)	135.0
Bredde (mm)	183.0
Høyde/diameter (mm)	812.0
Vekt (g)	5699.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Bredde	183 Millimeter
Høyde	812 Millimeter
Dybde	135 Millimeter
Materiale	Stål
Materialkvalitet	Andre
Type overflate	Pulverlakkert
Farge	Grønn
RAL-nummer	6012
Med monteringsplate	Nei
Monteringsplate justerbar i dybden	Nei
Vegginnbygging	Nei
Mastefeste	Nei
Med dør	Ja
Antall dører	1
Med gjennomsiktig dør	Nei
Med ventilasjonsluke	Nei
Med bakdør	Nei
Antall låser	1
Gjennomsiktig deksel	Nei
Egnet for metrisk montering	Nei
Passer til utendørs installasjon	Ja
Skråtak	Nei
EMC-utførelse	Nei
Slagfasthet	IK10

Beskyttelsesklasse IP IP31
Beskyttelsesgrad (NEMA) Andre

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Elektrisk tilbehør fjernes og sorteres som EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering. Skapet sorteres som metallavfall for resirkulering.

Målskisse

