



## KNX BINÆRUTG. 16X16A MOD

TXM616D

### Arkitektur

Antall utganger	16
Montasjemåte	REG

### Funksjoner

- egnet til å bytte forskjellige eksterne ledere
- enhver kombinert drift fra kjøre- og byttefunksjoner mulig
- for å bytte, f.eks. av 16 uavhengige belastninger eller aktivering av 8 stasjoner

### Kontroll og indikasjon

Signallampe	Ja
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuell drift kan aktiveres via valgbryter, og dermed deaktivere KNX-funksjonen</li> <li>- med opplyst programmeringsknapp</li> <li>- status LED integrert i manuell drift knapp</li> <li>- manuelle betjeningsknapper for på</li> </ul>	

### Connectivity

Bussystem LON	nei
Bussystem Powernet	nei
Bussystemet radio hyppig	nei

### Hoved elektriske funksjoner

Merkestrøm	16 A
Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230 V

### Volt

Driftsspenning over buss	21 32 V DC
Utgangsspenning	230 V AC
Systemspenning	30V DC over buss

### elektrisk strøm

Bussens strømforbruk (dataoverføring)	~ 5 mA
Buss strømforbruk (tomgang)	~ 3 mA
Max gjennomgangsstrøm	16 A
Holdestrøm i AC1 for kontakt strømforløp eller sone 1	16 A

### Støm

Maks last med elektronisk transformator	1500 W
Totalt effekttap	1,3 W
Utgangseffekt	2300 W
Maks. bytte strøm	25300 W
Konvensjonelle transformatorer	1500 VA
Elektroniske transformatorer	1500 W

### Materiale

Farge	Lys grå
-------	---------

### Dimensjoner

Bredde på skinnemontert enhet (RMD)	8 modules
-------------------------------------	-----------

### Lys kontroll

- uncompensated	1200
- med elektronisk ballast (EB)	20 x 36 W

### Fluorescent bulbs control

Energibesparende lamper	25 x 18 W
Strømbelysning fluoresktene	25x18W
- parallellkompensert	1000 W / 200 µF

### Led kontroll

Maks antall LED	25
Lysdiode LED-lamper	450 W
230V LED-lamper	25 x 18 W
- Status LED integrert i manuell betjeningsknapp	

### Incandescent bulbs control

230 V glødelamper og halogenlamper	2300 W
Maks last med glødelamper	2300 W

### Kontakt

Ledertverrsnitt (fleksibel)	0,75 2,5 mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt (stiv)	0,75 2,5 mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	0,5 / 6mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	0,5 / 4mm <sup>2</sup>
Lasttype	C-Last
Tilkoblingstype	Med skrue
Kontakttype	16F

- med integrert buskoblingsenhet
- med skrueterminaler
- bussforbindelse via tilkoblingsterminal

### Justering

Støttede konfigurasjonsmoduser	easy , system
--------------------------------	---------------

#### Levering

Bussforbindelse inkludert	ja
---------------------------	----

#### Utstyr

Modulær utvidbarhet	nei
---------------------	-----

#### Sikkerhet

IP-klasse	IP20
-----------	------

#### Bruksforhold

Driftstemperatur	-5 45 °C
Lagringstemperatur	-20 til 70 °C
Oppbevaring	-20 70 °C

#### Identifikasjon

Produktfamilie	TXM
Hoveddesignlinje	KNX