

Montasje i rettlinje.

Isolatoren må kunne låses mot vridning.

Piggklemme

Maks. tiltrekningsmoment 20Nm

ISOLERT KOBLINGSLINE (2851761)
(bestilles separat)

Gapstørrelse:

12 kV : 7 cm

24 kV : 10 cm

Montasje i vinkel med loop over traversen.

Isolatoren må kunne låses mot vridning.

Gnistgap monteres i stolpe med best mulig jordingsforhold.

JORDING.

- * Kortest mulig vei fra gnistgapet til jordelektrode.
- * Ved jordet travers kobles jordlissen til traversen.
- * Ved tretravers må det legges opp jording til hver fase.

Bardun

Opphavsrett og eiendomsrett/Ownership and copyright: EL-TJENESTE AS

GNISTGAP TYPE GME,
Montasjeveiledning GME,
i anlegg med isolert line

Målestokk	Tegn.	K02.11.92
1 : 20	Rev:	
1 : 10	Rev:	
1 : 4	Rev:	

Erstatning for:

02-A793

EL-tjeneste as

JEKTSKIPPERGT. 8
POSTBOKS 1093 NORDSIA
7701 STEINKJER-TELEFON(077)62566

Erstattet av: