

CASAMBI ENOCEAN BRYTER 4-KANALER

El-nr: 4508005

Casambi Enocean bryter 4-kanaler er en trådløs bryter som kommuniser med Casambi lysstyring via BLE (Bluetooth Low Energy). Bryterne er vedlikeholdsfrie (uten batteri). Når en av knappene trykkes inn, genereres nok energi, slik at en kommando kan sendes til en av mottakerne på systemet. Et trykk på bryter kan sende en kommando som kan være til en lampe, en gruppe, et scenarie eller for eksempel dimme opp eller ned en eller flere lamper. Programmering eller oppsett av disse er kun mulig med en mobiltelefon med NFC (Near Field Communication) teknologi, dvs en telefon med Android operativsystem. Altså ikke IOS (apple). Når først enheten er satt i nettverk er den tilgjengelig for hvilken som helst mobiltelefon, nettbrett eller iPad med Casambi app installert.



DATATABELL

SPESIFIKASJONER	
Radiosender:	PTM 215B trykknappmodul med integrert antenne
Strømforsyning:	Elektrodynamisk energigenerator, vedlikeholdsfri
Frekvens / protokoll:	2,4 GHz / Bluetooth Low Energy (BLE)
Dekningsområde:	opptil 10 meter (i samme rom) uten hinder
Kanaler:	2 eller 4 (enkel eller dobbel)
Dimensjoner på Rocker:	50 x 50 mm
Dimensjoner på rammeinnsats:	55 x 55 mm
Dimensjoner på sentralplaten:	71 x 71 mm
Dimensjoner på ramme:	81 x 81 mm
Total installasjonshøyde:	14 mm (rammen ligger direkte mot veggen)
Montering:	Liming (dobbeltsidig film inkludert) Skru på jevn overflate
Driftstemperatur:	-25 ... + 65 ° C
Relativ fuktighet:	0 ... 95% r.h., ikke-kondenserende (kun tørt miljø)
Levetid:	> 50.000 aktiveringer (bytte sykluser) i henhold til EN 60669 /VDE 0632
Godkjenninger:	CE, FCC, IC