



CENTROL®



Control® PRD6, Programmerbar Releddriver med 6 kanaler

PRD6 er den enkleste av de programmerbare relédriverene i Control-systemet. Denne relédriveren har mulighet for en programmert lyssetting (scenarie), samt programmerbar alt på/alt av funksjon.

PRD6 har mulighet for inntil 6 soner av/på og leveres med sneppfeste din-35, for skinnemontering og har indikasjonsdioder for alle funksjoner. PRD6 har kun pluggbare klemmer.

FAKTA

Hver utgang på CENTROL PRD6 kan styre flere reléer i parallell. Regelen er at man ikke kan belaste PRD6 med mer enn 10 stk. 1-polte reléer totalt.

KOMPLETT STYRINGSSYSTEM

Vurderer du et komplett lys- og varmestyringssystem? Da anbefaler vi deg en tur innom vårt nettsted www.ctmlyng.no



TIPS

Kan uten omgjøring av anlegget erstatte gamle CENTROL 60 og 6116 relebokser.

EL. NR.	NAVN
1418206	PRD6, Relédriver med 6 kanaler, 1 scenarie

TEKNISK			
Fysiske mål:	96x93x30 mm	Ant. par PT:	7
Styrespenning:	24VAC	Strømbruk:	70mA
Maks belastn.:	500 mA	Ant. kanaler:	6
Materiale:	Plast		

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no

CENTROL®