

**FAKTA**

CPRD12 kan styre flere reléer i parallell. Regelen er at man ikke kan belaste PRD12 med mer enn 40 releer totalt. Svært godt egnet for scenarierstyring sammen med scenariedempere (CDIMSCE).

**KOMPLETT STYRINGSSYSTEM**

Vurderer du et komplett lys- og varmestyringssystem? Da anbefaler vi deg en tur innom vårt nettsted [www.ctmlyng.no](http://www.ctmlyng.no)



**TIPS**

Kan uten omgjøring av anlegget erstatte gamle CENTROL 60 og 6116 relebokser. Kan alene styre inntil 40 Microsafe-releer.

**CENTROL®**



**Control® PRD12, Programmerbar Releddriver med 12 kanaler**

PRD12 er flaggskipet av CENTROL programmerbare releddrivere. Den har mange funksjoner og er enkel å montere og programmere.

Denne releddriveren har mulighet for inntil 5 programmerte lyssettinger (scenarier), samt programmerbar alt på/alt av funksjon PRD12 har mulighet for inntil 12 soner av/på og leveres med 2 snepfester din-35 for skinnemontering og har indikasjonsdioder for alle funksjoner.

Alle klemmer på PRD12 er pluggbare.

EL. NR.	NAVN
1418207	CPRD12, releddriver 12 kanaler, 5 scenarier

TEKNISK			
Fysiske mål:	96x190x30 mm	Ant. par PT:	13
Styrespenning:	24VAC	Strømbruk:	140mA
Maks belastn.:	1200 mA	Ant. kanaler:	12
Materiale:	Plast		

**PRODUSENT**  
CTM Lyng AS  
Tlf: 72 83 16 11  
[www.ctmlyng.no](http://www.ctmlyng.no)

**CENTROL®**