

Datablad

Serie 3 DC313NFB

Enkel, driftssikker og problemfri leveres Honeywell Home DC313SFB-dørklokken med et sæt til hoved- og bagdør med justerbar volumen, så den passer til dit humør og en LED-strobe til ekstra visuelle alarmer. Anbring én trykknop ved din hoveddør og én ved bagdøren, så du aldrig går glip af en besøgende igen.



Pakkens indhold:

1 x Trådløs, bærbar dørklokke, 2 x Trådløs trykknop, 2 x CR2032 (3V) batteri, 1 x Hurtig start-vejledning, 1 x Sikkerhed og garanti, 1 x Overensstemmelseserklæring,

Vigtige funktioner og fordele:

Sæt til hoved- og bagdør - Sættet til hoved- og bagdør giver dig en enkel og problemfri løsning til dit hjem. Den leveres med to trykknapper, som på forhånd er tilsluttet til én dørklokke. Du skal blot anbringe én trykknop på hver dør, så går du aldrig glip af en besøgende igen.

Gå aldrig glip af en besøgende eller en levering - Tag vores bærbare dørklokker med dig rundt i huset og i haven med ActivLink-teknologi, som sikrer en driftssikker trådløs rækkevidde på op til 150 m, mens den maksimale volumen på 84 dB kan høres på en afstand på op til 80 m.

Forstyrrer ikke - Justér nemt volumen til at passe til din familie og dit humør, eller når du bare ønsker lidt fred og ro.

Visuelle alarmer - LED-strobe-funktionen udsender en diskret men effektiv visuel alarm, som supplerer din valgte melodi i støjende omgivelser eller hjælper med at give dig besked, når dørklokken ikke kan høres.

Revolutionerende design - Vores dørklokker er kompakte med flot design i en harmonisk palet i hvidt og gråt og er designet med hensyntagen til dit hjem.

Tryghed - Tryghed for besøgende takket være et LED sikkerhedslys på trykknappen og tryghed for dig takket være den Hemmelige banke-på-funktion, som spiller en anden melodi, så du ved, at det er et familiemedlem eller en ven, der er ved døren. For at føle dig hundrede procent tryk så lad Honeywell Home ActivLink tilkoble din dørklokke til Honeywell Home-sikkerhedstilbehør og alarmsæt til hjemmet for at opbygge dit eget skræddersyede advarselsalarmsystem til hjemmet

Driftssikkerhed og kvalitet - Honeywell Home ActivLink technology, som anvender 868 MHz frekvens, er vores innovative, trådløse protokol, der har større rækkeviddekapacitet, udvidet batterilevetid på op til 5 år og forbedret, driftssikker tilslutning. Det hele understøttes af vores 2-årige garanti for produktkvalitet.

Specifikation:

Trådløs, bærbar dørklokke

Farve	Hvid
Vægmontering	Ekstraudstyr
Frekvens / Transmission Power / Trådløs rækkevidde*	868MHz/150m
Hørbar rækkevidde (volumen)	80m (84dB)
Melodier	6
Lyd	Volumenkontrol /Intern sirene
Alarmtid (minutter)	2 (Intern sirenefunktion)
Visuelle alarmer	LED-indikator/LED-strobe
Strøm	Batteri: 4 x LR6 (AA) 1.5V - /(medfølger ikke)
Batterilevetid (år)	2
Batterifunktioner	Indikator for lavt batteri /Easy Open Battery Compartment
Maks. enhedskapacitet	4 x Trådløs trykknop/Trådløs bevægelsessensor/Trådløs dør og vindue sensor
Gendannelse af fabriksindstillinger	Ja
Driftstemperatur / opbevaringstemperatur	0°C til +40°C/-20°C til +60°C
Mål (mm) / vægt (g)	110 (h) x 70 (b) x 42.5 (d) / 169 (g)
Monteringsmuligheder	Beslag /Rawl Plugs/Skruer

Trådløs trykknop (x 2)

Farve	Hvid
Vægmontering	Ekstraudstyr
Skrueløs montering (klæbepuder)	Ja
Frekvens / Transmission Power / Trådløs rækkevidde*	868MHz/200m
Visuelle alarmer	LED-sikkerhedslys
Strøm	Batteri: 1 x CR2032 (3V) - /(medfølger)
Batterilevetid (år)	2
Batterifunktioner	Indikator for lavt batteri /Easy Open Battery Compartment
Trykknopdesign	Portrætformat
Trykknop med navneplade	No
IP-klassificering	IP55
Driftstemperatur / opbevaringstemperatur	-20°C til +50°C/-20°C til +60°C
Mål (mm) / vægt (g)	30 (h) x 70 (b) x 16 (d) / 23.5 (g)
Monteringsmuligheder	Beslag /Rawl Plugs/Skruer /Klæbepuder

Pakke

EAN-kode	5004100965400
Pakkemål (mm) / vægt (g)	216 (h) x 150 (b) x 68 (d) / 440 (g)
Standardpakke, mængde	4

* Signal målt i frie omgivelser, vægge, lofter og metalkonstruktioner vil reducere den maksimale rækkevidde.