

## Sensorarmatur RS PRO LED P3



RS PRO LED P3 inngår i Steinels P-serie, som består av sensor- og slavearmaturer i tre størrelser. P-Serien er laget for bruk i ulike områder innendørs og har integrert STEINEL sin nyeste HF-sensor, som tenner lyset ved bevegelse i detekteringsområdet. Det integrerte skumringsreléet tenner grunnlyset og aktiverer sensorfunksjonen. P-serien kan kobles i grupper, og med sin relé-utgang kan også en ekstern last styres av sensorlamoen, som f.eks. speilbelysning på WC. RS Pro LED P3 finnes i både 3000 K og 4000 K

**Kapslingsklasse:** IP54, klasse II

**Montering:** Tak, vegg. Innendørs. Monteringshøyde for tak 2-4 m (for optimal sensorfunksjon 2,80 m). Tre festehull c/c 170 mm. Avstandsstykker medfølger, for tilkobling via utenpåliggende ledning.

**Tilkobling:** To innføringshull Ø 15 mm med strupenippel. Hurtigkoblingsklemme 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> (fase L, fase N, kabel via reléutgang).

**Utførelse:** Stamme i pvc, og kuppel i akryl (PMMA) festes med gjenger. IK03.

**Bevegelsesdetektor:** HF-sensor, dekningsområde Ø 1-8 m. Dekningsvinkel 360°, åpningsvinkel 160°. Justerbar etterlystid 5 sek - 15 min. Justerbart skumringsrelé 2-2000 lux (frakoblet)

**Lyskilde:** LED. Effekt 20 W – 2210 lm/3000 K, 2310 lm/4000 K. Levetid 50 000 h, L80B10. SDCM 3, Ra>80. Grunnlys 10 % a) konstant så lenge ingen bevegelse er detektert. b) 10 min etter at etterlystiden har utløpt. c) 30 min etter at etterlystiden har utløpt. d) Grunnlys av.

**Omgivelsestemperatur:** -10 °C til +40 °C

**Elektriske data:** 230 V, 50 Hz. Effektfaktor 0,91.

**Mål:** Ø 400 x 142 mm

**Øvrig:** RS PRO LED P3 finnes også i versjon uten sensor, samt som nødlysmatur. RS PRO LED P3 kan kobles sammen i grupper via kabeltrekning (se koblingsskjema i bruksanvisning). Maks. 10 stk P3-armaturer kan kobles sammen. Alle armaturer med sensor i gruppen fungerer da som master. Modell P2 og P3 finnes også i sensorversjon som nødlysmatur. Den er utstyrt med en ekstra LED-modul som gir lys (38 lm) ved strøbrudd. Modeller uten sensor kan brukes som stand-alone-armaturer eller kobles sammen i grupper med sensorarmatur i P-serien via kabel. Alle armaturer med sensor i gruppen fungerer da som master.

**Leverandør:** Steinel

### Varenummer

El nr: 3329577 (56148) - RS PRO LED P3, sensor, 3000 K

El nr: 3329595 (56117) - RS PRO LED P3, sensor, 4000 K

## Tilbehør

E7955277 - Beskyttelsesbøyle plafond

---

Vilan, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | [post@vilan.no](mailto:post@vilan.no) | [www.vilan.no](http://www.vilan.no)