# FDV - SIKKERHETSBRYTER BWS316TPN 16A 3P

SIKKERHETSBRYTER BWS316TPN 16A 3P



## Produktinformasjon

| | |
|---|---|
| Elnr: | 1428813 |
| ABB identnr: | 2CMA142417R1000 |
| Varenavn: | SIKKERHETSBRYTER BWS316TPN 16A 3P |
| Varebetegnelse: | BWS316TPN |
| EAN: | 7392696424172 |
| Forpakning: | 1 |
| Enhet: | BOKS |
| Teknisk beskrivelse: | BWS-serien tilbyr sidebetjente sikkerhetsbrytere av høy kvalitet. Kapslingen er IP65 og UV-beskyttet, og er tilpasset både utendørs og innendørs bruk. De er tilgjengelige i forskjellige farger, som grå, hvit og gul. BWS-sikkerhetsbrytere er også tilgjengelige som 3-, 4- og 6-polte utgaver. De leveres med ferdig montert hjelpekontakt (1NO). Kabelinnføringene har gjenger og svekkinger/utslagshull, for enkel montering av nipler uten kontramuttere. Membrangjennomføringer er inkludert (IP54), men nipler bør brukes for høyere IP-grad (IP65). Håndtaket er laget for låsing med hengelås. For låsing med flere hengelåser kan du bruke låsebøylen L6 (2CMA144539R1000). BWS-brytere for 16 A er tilpasset M25-nipler (2xM25/2xM25), mens de for 25 A er tilpasset M32-nipler, og M16-nippel for kabel til hjelpekontakten/styrestrøm (2xM32/2xM32+M16). De 6-polte utgavene er for M25 og M16 (2xM25+M16/2xM25+M16), både ved 16 A og 25 A. |

## Teknisk info

| | |
|---|---|
| Standard: | IEC 60947-1, -3 |
| ETIM: | EC000216 - Lastskillebryter (AC) |
| Vedlikehold: | Ikke krav til vedlikehold. |

ABB Electrification Norway AS
Postboks 129, 1325 Lysaker
Kundeservice: +47 24 16 54 00
E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com