FDV - Modulær skumringsbryter med fjernsensor, 12-240V, 16A

EFA-varenr.:	**141000134**
El-nummer:	**1478011**
Leverandørens varenr.	**856519140000**
Type betegnelse:	**DÄ-F 56519**
GTIN-nr.:	**4017254114038**
Leverandør:	**Eberle Controls GMBH**
Sertifikat:	
Etim-klasse:	**EC000189 - Skumringsbryter**
Tolltariff:	**85365000**
Salgsenhet:	**Stk**
Blokk nr.:	**540601**



Beskrivelse

Skumringsbryter med fjernsensor, 5-500Lux / 100-10.000Lux, UC 12-240V, 1 vekselkontakt 16A

Skumringsbryter med fjernsensor egner seg for styring av lysinstallasjoner som husbelysning, gårdsbelysning, butikkvindusbelysning etc.
Styreenhet for montering på monteringsskinne, valgfritt justerbar til ca. 5...500 lux eller 100...10.000 lux.
Fjernsensor leveres uten tilkoblingskabel.
Sensor kan utvides med 2x1,5 mm2 opp til maks 50 m.
Med monteringsklips for fjernsensor.
Forsinkelsen er utformet slik at kortvarige endringer i lysstyrken, som billykter eller lyn, ikke har noen innvirkning på koblingsatferden.

Med fjernsensor valgfritt justerbar ca. 5...500 Lux eller 100...10.000 Lux
1 skiftekontakt, potensialfri, 16A, inn-/utkoblingsforsinkelse justerbar 0...2min.
Kapslingsgrad IP40, sensor IP54,
2 kontrollamper
Fjernsensor leveres uten tilkoblingskabel
For 2 x tilkoblingskabel opp til 1,5 mm² maks.² 50 m
Mulig med monteringsklips for fjernsensor, montering på monteringsskinne

Teknisk beskrivelse

Kontaktbytte: (spenningsfri)
Spenning: AC/DC 12240V 50/60Hz
Koblingsstrøm: AC 16A
Mål: 17,6 x 90 x 65mm

ETIM-egenskaper

Type sensor	Lysføler, separat
Kontakter	1 veksler
Innkobling av lysstyrke	5 - 500
Utkoblingslysstyrke	100 - 10000
Utkoblingsforsinkelse	120

Innkoblingsforsinkelse	120
Maks omkoblingseffekt	3600
Med automatisk nattavstenging	Nei
Monteringsmetode	Andre
Roterbar	Nei
Materiale	Plast
Halogenfri	Ja
Overflatebeskyttelse	Andre
Type overflate	Matt
Farge	Hvit
Gjennomsiktig	Nei
Nominell spenning	240
Maks koblingsstrøm ohmsk last)	16
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)	IP54
Bredde	17.6
Høyde	90
Dybde	65
Kompatibel med Apple HomeKit	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei

Vedlikehold

Produktene blir normalt utsatt for støv og skitt uten at dette har betydning for fysiske eller elektriske egenskaper. Driftsrutiner for renhold er ikke påkrevd. Ved renhold tørker man av produktene med fuktig klut uten bruk av såpe eller kjemikalier.

Retur/Deponi

Produktet skal sorteres som EE-avfall