

FDV: 1584821


Produkt: Light 100 Base, LED, opal, A4
EI-nummer: 1584821
GTIN: 7090008559122
Fabrikat: Stansefabrikken Products
ETIM-klasse: EC000301
Blokknummer: 330512
Leverandørens varegruppe: 1515 - Power stolpe

Teknisk beskrivelse

Light 100. Armatur i syrefast stål med plexiglass polykarbonat i opal utførelse. For montering direkte på Base søyle. IP44. Høyde 210mm. Totalhøyde 1210mm.

Armaturene kan også ettermonteres på eksisterende søyler.

Mål

Dybde (mm) 128.0
Bredde (mm) 115.0
Høyde/diameter (mm) 210.0
Vekt (g) 1746.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Type lysarmatur	Podestlampe
Med baseplate	Nei
Med lyssensor	Nei
Med bevegelsessensor	Nei
Lampetype	LED ikke utskiftbar
Med lyskilde	Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)	4
Lampholder (Fatning)	Uten
Kapslingsmateriale	Edelstål
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Kapslingsfarge	Edelstål
Avdekkingens materiale	Glass, opalfarget
Spenningstype	AC
Merkespenning	100 - 240 Volt
Nominell strøm	0 - 349 Milli-Ampère
Driftsutstyr	Ikke påkrevd
Driver inkludert	Ja
Lysfordeler	Uten
Energieffektivitetsklasse for A lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015	
Beskyttelsesklasse IP	IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA)	4
Beskyttelsesklasse (IEC 61140)	II

Egnet for lampeeffekt	8 - 8 Watt
Maks systemeffekt	8 Watt
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1	
Lysfarge	Hvit
Fargetemperatur	4000 - 4000 Kelvin
Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B)
Bredde	115 Millimeter
Høyde/dybde	210 Millimeter
Lengde	128 Millimeter
Type kabling	Avslutning
Antall poler	2
Ledertversnitt	1,500 Kvadratmillimeter
Tilkoblingstype	Stikklemme
Tilkoblingsbare ledertversnitt	
Kompatibel med Apple HomeKit	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei
Med IFTTT-støtte	Nei

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall