



LED Compact Soft 2 21W 2300lm 550mA 4

Elnr.: 3229489



LED Compact Soft 2 er en serie beregnet på å erstatte kompaktlysrør downlights på nyanlegg eller ved rehabilitering. Lysbildet er bredstrålende og beregnet på å fylle rommet med lys. Kan benyttes sammen med sensorteknologi. LED Compact Soft 2 har inntrukket lyskilde for blendingsfritt, diskret lys. Drivere for on/off, fasedim eller DALI2 velges separat. Klasse II, IP44.

On/Off

6607375 Switch LED driver for LED Panel 550mA 2m kabel med støpsel

6607376 Switch LED driver for LED Panel 550mA Linect koblingsboks



Fasedim

6607312 Switch Dimbar LED driver 500mA 2m kabel med støpsel

6607313 Switch Dimbar LED driver 500mA Linect koblingsboks

DALI2

6607381 Switch DALI driver 550mA Linect 5 pol koblingsboks



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	21
Lumen/Watt (lm)	110
Lysstyrke (lm)	2300
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	550
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Kunststoff
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II

LED Compact Soft 2 21W 2300lm 550mA 4

Elnr.: 3229489

WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	150.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Energiklasse	F
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Dimmetype	DALI
Optikk	Diffusorlinse
Brannklasse D	-
DALI	Ja
Hurtigkobling	Ja
Kan monteres i isolasjon	Nei
Antall poler	-
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	110
Produktfamilie	LED Compact
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Skole/lassero

Dimensjoner

Høyde (mm)	70
Diameter (mm)	225
Hulldiameter (mm)	205-210
Lengde på tilf. kabel (mm)	100
Nettvekt (g)	336

Tilbehør

Switch Dimbar LED driver 32W 500mA Linect



Switch LED driver for Oringo 550mA/20W 3P-Linect



Switch Dimbar LED driver 32W 500mA LP2



Switch LED driver for Oringo 550mA/20W LP2



Switch DALI driver 550mA/21W 5P-Linect



Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.