

Oringo R200 3000K Sort u/driver

Elnr.: 3236544



Oringo er en serie høyeffekt downlights for bruk både i nyanlegg eller ved rehabilitering. Armaturen er godt egnet til å erstatte kompaktlysrør downlights. Med LED teknologi er det mulig å spare mye energi på denne type armaturer, som ofte er montert i korridorer med mange brenntimer hvert døgn. Oringo har semi-matt reflektoroptikk og mikroprismatisk avskjerming. Dyptliggende lyskilde med lave blendingstall. Passer i Ø200-210mm utsparringshull. Ytre diametere er Ø230mm Leveres som standard uten driver, drivere som passer er listet opp under. Klasse II, IP44.

1500 lumen:

6607370/71 - ON/OFF - 400mA

6607380 - DALI2 - 400mA




2000 lumen:

6607375/76 - ON/OFF - 550mA

6607381 - DALI2 - 550mA

2400 lumen:

6607332 - DALI2 - 600mA



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	20
Lumen/Watt (lm)	100
Lysstyrke (lm)	2000
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	550
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Aluminium
IP klasse	44

Oringo R200 3000K Sort u/driver








Elnr.: 3236544

Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	III
Dimbar	Avhengig av valgt driver
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Akrylisk diffusor
Optikk	Reflektor
Hurtigkobling	Ja
Utforming	Rund
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Bredstrålende 40-80gr
Utstrålingsvinkel (°)	65
Produktfamilie	Oringo
Bruksområde	Trapp og korridor, Bad og våtrom, Hotell og næri

Dimensjoner

Høyde (mm)	124
Diameter (mm)	230
Hulldiameter (mm)	200-210
Lengde på tilf. kabel (mm)	300

Tilbehør

Switch DALI driver for Oringo 400mA/15W 5P-Linect	
Switch LED driver for Oringo 400mA/15W 3P-Linect	
Switch LED driver for Oringo 550mA/20W 3P-Linect	
Switch DALI driver for Oringo 600mA/23W 5P-Linect	
Switch LED driver for Oringo 550mA/20W LP2	
Switch DALI driver 550mA/21W 5P-Linect	
Switch LED driver for Oringo 400mA/15W LP2	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.