Square R600 IP65 48W 4800lm 4000K u/d

Elnr.: 3323861

Square IP65 er et teknisk, modulært LED-panel med gode belysnings og energieffektivitetsegenskaper på mere enn 100lm/W. Mikroprismatisk (MP) optikk for UGR<19 installasjoner. Square leveres i både 3000K og 4000K. 4stk klips for montering i fast himling er inkludert. Armaturen er meget lavtbyggende, med lav vekt, og er meget rask og enkel å montere. Square IP65 leveres med standardisert hurtigkobling og finnes i varianter for av/på, DALI, pushdim, 1-10 eller fasedim. Alle varianter kan leveres med egenutviklet koblingsboks med Linect kobling. Armaturen er meget godt egnet for applikasjoner med begrenset plass. Typiske bruksområder er kontor, skole, korridorer etc.
Klasse II, IP65.





Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	48
Lumen/Watt (lm)	100
Lysstyrke (lm)	4800
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	1050
Antall armaturer B 10A	9
Antall armaturer C 10A	16
Antall armaturer B 16A	15
Antall armaturer C 16A	26
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Aluminium
IP klasse	65
Blendingsfaktor UGR	UGR = 19
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Avhengig av valgt driver
Levetid L70B50 Ta25°	100.000

Square R600 IP65 48W 4800lm 4000K u/d

Elnr.: 3323861

Levetid L70B10 Ta25°	83.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Levetid L80B10 Ta25°	50.000
Levetid L90B50 Ta25°	33.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Sokkel	LED
Montering	Innfelt
Avdekningsmateriale	Microprismatisk plast
Optikk	Microprisme
Antall poler	2
Utforming	Firkantet
Integrert sensor	Nei
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	90
Integrert batteripakke	Nei
Produktfamilie	Square
Bruksområde	Trapp og korridor, Skole/klasserom, Hotell og næ

Dimensjoner

Lengde (mm)	595
Høyde (mm)	10
Bredde (mm)	595
Lengde på tilf. kabel (mm)	100
Nettovekt (g)	2430

Tilbehør

3305863	SnapFrame 600x600 Hvit (50mm høy)	
6614660	Driver 47W 1150mA m/2m kabel for LED Panel	
	Switch DALI driver 40W 1000mA (700-1050mA) Linect 5 pol	
90226/90227	Switch Driver 1000mA (700/800/900/1000) Linect	
	Switch Dimbar LED driver 50W 1050mA Linect	
	Switch Dimbar LED driver 50W 1050mA LP2	
90226/90227	Switch Driver 1000mA (700/800/900/1000) LP2	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.