



RaDim BoxDim er en nyskapende AC-faseavsnitt dimmer med RF-kontroll og push dim-funksjon. AC-dimmeren er designet med 100-240VAC bred inngang og utgang, 1 kanal og maksimalt 400W utgang. RF-dimmeren er både triakdimmbart og MOSFET dimbar. Den innovative minimum lysstyringsinnstillingsfunksjonen gjør det mulig for brukerne å angi en minimum lysstyrke og dimme fra denne minste lysstyrken til 100% lysstyrke. Det er også enkelt å slette minimum lysstyrke. RF triac dimmeren kan være kompatibel med en rekke Perfect RF-fjernkontroller. Mens du arbeider med en WiFi-RF-conveter, kan faseavsnittsdimmeren være Wi-Fi styrt via APP installert på IOS eller Android-systemet. Maks belastning 400W.

Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	400
Last LED (W)	200

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Termoplast
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Ja
Montering	Skjult
Dimmetype	Fasesnitt/Faseavsnitt
DALI	Nei
Kommunikasjon	RF(radio)
Antall poler	1
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei

Dimensjoner

Høyde (mm)	45,5
Bredde (mm)	45
Dybde (mm)	20,3

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.