

**Vær på den sikre side.
Velg Hager røykvarslere med
Q-merke.**

**Hager optiske røykvarslere
TG550A og TG551A med Q-
merke og radio-link funksjon.
Kan benyttes i TEK 17 boliger.**

Hager sikkerhetsprodukter med Q-merke og ikke-utskiftbart 10-års batteri som energikilde framfor 230V tilknytning, gir betydelig tidsbesparelse og derved betydelig lavere installasjonskostnad.

Q-sertifisering, og derved Q-merke, utsetter produktene for ytterligere kvalitetsprøver for å dokumentere at produktytelsene går utover normerte minimumskrav.

Radiorøykvarsler med liten størrelse og attraktivt design iht EN 14604, og med Q tilleggssertifisering iht økte testkravene basert på vfdb-retningslinjene 14-01 "Association for Promotion of German Fire Protection" (vfdb).

Med Hagers trådløst nettverkbare detektorer kan flere detektorer kobles til hverandre enkelt og uten verktøy. Eneste verktøybehovet er til fester og montering. Radionettverk er spesielt egnet i eksisterende boligbygg, da tilsvarende kabelinfrastruktur vanligvis ikke finnes her. En detektor med dobbel funksjon (varme- og røykvarslere) er tilgjengelig for kjøkken og støvintensive rom. I slike rom kan røykvarsling med fordel deaktiveres og kun varmedeteksjon være aktiv.



Rask innføring i fordeler:

- rask, ren montering - lite verktøy
- trykkknapp-nettverk uten verktøy med repeatervalgfunksjon
- mer sikkerhet i hele boarealet gjennom nettverk
- alarmstoppfunksjonen kan utløses av standard IR-fjernkontroller, detektorens trykkknapp eller radio-trykknappdetektor TG558B
- integrert rekkeviddedisplay for enkel igangkjøring
- variant med dobbel deteksjonsteknologi for kjøkken eller støvete områder
- oppfyllelse av økte testkriterier gjennom Q-Label-sertifisering med et innkapslet 10-års batteri
- vrilås med aktiveringsfunksjon
- aktivert demonteringsvern
- utprøvd PGSA-teknologi med 10-sekunders selvtest og automatisk følsomhetsjustering
- nattesøvnfunksjon for å utsette feilmeldinger til kommende dag
- hvit lyskjegle ved alarm
- tilbehør:
 - trådløs trykknappdetektor for husalarm
 - radio-trykknappdetektor for alarmstopp
 - relébase for veksling av eksterne signal- eller koblingsenheter
- 10 års reell alarmgaranti – mer informasjon om garantien og betingelsene finner du på:
www.hager.com/warranty



Tekniske data:

- detektortype:
 - TG550A optisk røykvarsler
 - TG551A optisk og termisk røykvarsler
- gjennomsnittlig røyk-/varmedeteksjonsareal: 50 m²
- bruksområde: bolig, leilighet, campingvogn etc
- strømforsyning: Litiumbatterier 2 x 3 V, innkapslet, ikke utskiftbare, levetid på minst 10 år
- signalering:
 - status for detektoren
 - forstyrrelser
 - alert
 - alarmbekreftelse av:
 - enhetsknapp
 - produsentuavhengig IR-fjernkontroll
- valgfri radio-trykknappdetektorer
- integrert varseltone når røyk oppdages: 85 dB i en avstand på 3 m
- integrert signaltone for testalarm og feilmelding: 75 dB ved en avstand på 1 m
- midlertidig deaktivering av deteksjon mulig i 12 minutter
- radionettverkstilkobling: maks 40 detektorer inkludert en fritt aktivert repeater
 - driftstemperatur: -10°C til +65°C
 - lagringstemperatur: -10°C til +65°C
 - beskyttelsesklasse: IP22
 - dimensjoner (D x H): 116 mm x 49 mm
 - vekt: 255g



TG550A

Røykvarsler radiolink 10-års batteri VdS Q, med IR alarmstopp

Forsyningsspenning:	Innkapslet 6 V-Lithiumbatterie
Alarmvolumsummer:	85 dB
Deteksjonsområde:	50 m²
Batterilevetid: 10 års litiumbatteri kan ikke byttes ut	
Driftstemperatur:	-10 ... 65 °C
Fysiskemål (dxH):	116x49 mm
Lydtrykknivåtest og feilsignal på 1 m avstand:	75 dB (A)
Anbefalt montasjehøyde	~ 2,5 m
Største montasjehøyde	12 m

- detekterer iht prinsippet om spredt lys (Tyndall-effekten), uten radioaktive preparater, for å registrere nanostørrelse røykpartikler
- automatisk selvtestfunksjon
- høy varsel tone ved alarm
- med rød alarm/ programmerings-LED og gul drifts LED
- med hvit LED for nødbelysning
- med optisk og akustisk forurensnings- og feilanalyse
- patentert IR-alarmstopp: alarmstopp mulig via produsent-uavhengig IR-fjernkontroll, f.eks. IR tilhørende din TV eller Hi-Fi-enhet
- med visuell og akustisk 10-års batteri-levetid utløpt varsel, i minst 30 dager

- med konfigurasjonsknapp for innlæring av detektoren, test av radiorekkevidden aktivere repeaterfunksjonen eller utføre en tilbakestilling
- med knapp for manuell funksjonstest
- med knapp for manuell deaktivering i 15 minutter
- inntil 40 detektorer kan kobles sammen via radio
- og kan programmeres som repeater (1 repeater per trådløst nettverk) med valgfri demonteringsbeskyttelse
- for vegg- og takmontering
- skruefeste på innebygd boks (= 60 mm, 85 mm) mulig

Røykvarsleren er utformet som en hjemmerøykvarsler for bruk i leiligheter, eneboliger, bobil etc. Den brukes til tidlig oppdagelse av ulmebranner og åpen ild med røykutvikling innendørs.

Egnet for tilbehør som	Best.Nr.
Reléuttak for Trådløs røyk-/dobbelvarsler Comfort	RXA05X
trådløs trykknappdetektor for manuell husalarm	TG558A
Radiotrykknappdetektor for manuell alarmstopp	TG558B

Beskrivelse	antall enhet	elnr	produkt
Røykvarsler Q, 10 års batteri, radiolink	1 stk	62 008 08	TG550A



TG551A

Røyk- og varmevarsler radiolink 10-års batteri VdS Q, med IR alarmstopp

Forsyningsspenning:	Innkapslet 6 V-Lithiumbatterie
Alarmvolumsummer:	85 dB
Deteksjonsområde:	50 m²
Batterilevetid: 10 års litiumbatteri kan ikke byttes ut	
Driftstemperatur:	-10 ... 65 °C
Fysiskemål (dxH):	116x49 mm
Lydtrykknivåtest og feilsignal på 1 m avstand:	75 dB (A)
Anbefalt montasjehøyde	~ 2,5 m
Største montasjehøyde	12 m

- detekterer iht prinsippet om spredt lys (Tyndall-effekten), uten radioaktive preparater, for å registrere nanostørrelse røykpartikler
- automatisk selvtestfunksjon
- høy varsel tone ved alarm
- med rød alarm/ programmerings-LED og gul drifts LED
- med hvit LED for nødbelysning
- med optisk og akustisk forurensnings- og feilanalyse
- patentert IR-alarmstopp: alarmstopp mulig via produsent-uavhengig IR-fjernkontroll, f.eks. IR tilhørende din TV eller Hi-Fi-enhet
- med visuell og akustisk 10-års batteri-levetid utløpt varsel, i minst 30 dager

- med konfigurasjonsknapp for innlæring av detektoren, test av radiorekkevidden aktivere repeaterfunksjonen eller utføre en tilbakestilling
- med knapp for manuell funksjonstest
- med knapp for manuell deaktivering i 15 minutter
- inntil 40 detektorer kan kobles sammen via radio
- og kan programmeres som repeater (1 repeater per trådløst nettverk) med valgfri demonteringsbeskyttelse
- for vegg- og takmontering
- skruefeste på innebygd boks (= 60 mm, 85 mm) mulig

TG551A's dobbel alarmfunksjon kombinerer de to funksjonene røyk- og varmedeteksjon:

Røykvarsleren er utformet som en hjemmerøykvarsler for bruk i leiligheter, eneboliger, bobil etc. Den brukes til tidlig oppdagelse av ulmebranner og åpen ild med røykutvikling innendørs. Som varmealarmdetektor oppdager den kritiske temperaturøkninger i områder som en røykvarsler ikke er velegnet for. For eksempel kjøkken, bad eller områder med høyt støvnivå, som garasjer og verksteder.

OBS!

Hvis beskyttelsesdekselet fjernes for å deaktivere røykvarsleren, mister enheten permanent sin CE-konformitet i henhold til EN 14604:2005 og dens VdS Q-godkjenning Varmedeteksjon i henhold til DIN EN 54-5.

Egnet for tilbehør som	Best.Nr.
Reléuttak for Trådløs røyk-/dobbelvarsler Comfort	RXA05X
trådløs trykknappdetektor for manuell husalarm	TG558A
Radiotrykknappdetektor for manuell alarmstopp	TG558B

Beskrivelse	antall enhet	elnr	produkt
Varme- og røykvarsler Q, 10 års batteri, radiolink	1 stk	62 008 09	TG551A



RXA05X

Relesokkel potensialfri 1no-nc, til TG550A og TG551A

Kontaktlastkapasitet: 2 A/250 V~ bzw. 2 A/24 V=
Kabellengde max. 50 m
Alarmentheter: 1 mm² - 1,5 mm²
Ledertverrsnitt:

- med potensialfri vekselkontakt
- for tilkobling av eksterne signalgeneratorer som horn, blinkende lys, sirener etc.
- Montering av detektoren på basen ved hjelp av en bajonettlås
- Strekkavlastning på bunnplaten vha medfølgende strips

Beskrivelse	antall enhet	elnr	produkt
Relesokkel potensialfri 1no-nc, til TG550A og TG551A	1 stk	62 008 10	RXA05X



TG558A

Manuell brannmelder radiolink, for TG55xA, blå - Husalarm

Registreringsområde: 50 m²
Batterilevetid: 10 år
Nettverkbar: Ja
Driftstemperatur: -10 bis 65 °C,
Driftsspenning: 3 V=
Fysiske mål hxbxd 125x125x35

- å manuelt utløse en brannalarm
- Testalarm kan utløses når husluken åpnes
- for bruk i små bedrifter, f.eks. For eksempel praksis, advokatfirmaer, etc.
- med programmering og status LED rød/gul

- med integrert 3 V litiumbatteri 10-års (kan ikke byttes ut)
- med visuell og akustisk batteriskiftevarsel i minst 30 dager
- med trykknapp for å utløse alarmen
- med 2 programmeringsknapper for innlæring av detektoren, estimere radiorekkevidden, aktivere repeaterfunksjonen eller utføre en tilbakestilling
- Opptil 40 detektorer kan kobles sammen via radio
- programmerbar som repeater (1 repeater per trådløst nettverk)
- for veggmontering
- Kun egnet for innendørs bruk!

Beskrivelse	antall enhet	elnr	produkt
Manuell brannmelder radiolink, for TG55xA, blå	1 stk	62 008 11	TG558A
Reserve glass Manuell alarm - TG558-	1 stk	62 008 13	RXE01D



TG558B

Manuell STOPP alarm radiolink, for TG55xA, hvit - Husalarm

Registreringsområde: 50 m²
Batterilevetid: 10 år
Nettverkbar: Ja
Driftstemperatur: -10 bis 65 °C,
Driftsspenning: 3 V=
Fysiske mål hxbxd 125x125x35

- å manuelt utløse en brannalarm
- Testalarm kan utløses når husluken åpnes
- for bruk i små bedrifter, f.eks. For eksempel praksis, advokatfirmaer, etc.
- med programmering og status LED rød/gul

- med integrert 3 V litiumbatteri 10-års (kan ikke byttes ut)
- med visuell og akustisk batteriskiftevarsel i minst 30 dager
- med trykknapp for STOPP alarm
- med 2 programmeringsknapper for innlæring av detektoren, estimere radiorekkevidden, aktivere repeaterfunksjonen eller utføre en tilbakestilling
- Opptil 40 detektorer kan kobles sammen via radio
- programmerbar som repeater (1 repeater per trådløst nettverk)
- for veggmontering
- Kun egnet for innendørs bruk!

Beskrivelse	antall enhet	elnr	produkt
Manuell STOPP alarm radiolink, for TG55xA, Hvit	1 stk	62 008 12	TG559A
Reserve glass Manuell alarm - TG558-	1 stk	62 008 13	RXE01D