

Switch LED driver for Oringo 400mA/15W

Elnr.: 6607370



Switch LED drive Oringo 400mA LP2 er en ekstern driver og leveres med en tilkoblingskabel på 2000 mm. Den har en enkel Av/På-funksjonalitet og er designet med tanke på brukervennlighet. Enten du trenger en ny driver til ditt LED Panel eller skal oppgradere din nåværende, er Switch driver for LED Panel 400mA LP2 et pålitelig og kraftig valg som sikrer jevn og pålitelig belysning.

Teknisk data

| | |
|--------------------------------|-----|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 15 |
| Driver størrelse (mA) | 400 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +45 |

Utførelse

| | |
|---------------------------|-------------|
| Farge | Sort |
| Materiale | Kunststoff |
| IP klasse | 20 |
| Isolasjonsklasse | II |
| Dimbar | Nei |
| Levetid L70B50 Ta25° | 100.000 |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern |
| Overstrømsvern | Ja |
| Overtemperaturbeskyttelse | Ja |
| Hurtigkobling | Nei |
| Antall poler | 2 |
| Utforming | Rektangulær |
| Lysverdiminne | Nei |
| Funksjonalitet | Av/På |
| Produktfamilie | Switch |

Dimensjoner

| | |
|----------------------------|------|
| Lengde (mm) | 95 |
| Høyde (mm) | 31 |
| Bredde (mm) | 44 |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 2000 |
| Nettovekt (g) | 188 |

Switch LED driver for Oringo 400mA/15W

Elnr.: 6607370

Tilbehør

Oringo R200 3000K Sort u/driver



Oringo R200 3000K Hvit u/driver



Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.