


Driver for Downlight 8W 450mA 2700-400

Elnr.: 6614670



Dimbar konstantstrøm LED-driver for Unilamp downlights med separate drivere, 2700-4000K. Driverne har god koblingsplass med mulighet for viderekobling og integrert strekkavlaster. Påmontertkabel med hurtigkobling for tilkobling til downlight. Hurtigkobling passer Unilamps standard downlights, noe som gjør det enkelt å bytte ut standard-driverne som normalt med følger hver downlight.



Teknisk data

| | |
|-----------------------|-----|
| Spenning (V) | 230 |
| Effekt (W) | 9 |
| Driver størrelse (mA) | 450 |
| Last LED (W) | 9 |

Utførelse

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Farge | Hvit |
| Materiale | Termoplast |
| IP klasse | 20 |
| Isolasjonsklasse | II |
| Dimbar | Ja |
| Levetid L70B50 Ta25° | 120.000 |
| Levetid L70B10 Ta25° | 100.000 |
| Levetid L80B50 Ta25° | 80.000 |
| Levetid L80B10 Ta25° | 60.000 |
| Levetid L90B50 Ta25° | 40.000 |
| Levetid L90B10 Ta25° | 20.000 |
| Integrert/ekstern driver | Ekstern |
| Overstrømsvern | Ja |
| Overtemperaturbeskyttelse | Ja |
| Dimmetype | Fasesnitt/Faseavsnitt |
| DALI | Nei |
| Hurtigkobling | Ja |
| Antall poler | 2 |
| Utforming | Rektangulær |
| Funksjonalitet | Av/På/Dim |

Driver for Downlight 8W 450mA 2700-400

Elnr.: 6614670

LUZENSE® Unilamp®

Dimensjoner

| | |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 114 |
| Høyde (mm) | 23 |
| Bredde (mm) | 40 |

Tilbehør

6614614 Rørrinnføring for LED-driver - 2x16 mm



Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.