

Produktnavn	Betjeningsstang 24kV 4,5m lang, S-skjøt, 3-delt, MGF topp utendørs
El nummer	8871046
Produkttype	BR ABC-450 S/3-2R SP
GTIN	7070701041469
ETIM-klasse	EC002786
Antall	1
Salgsenhet	Stk



Produktbeskrivelse

Toppstangen er påmontert MGF skruebeslag tilpasset BOHS sikringsverktøy. Sammen med overgangsstykker kan stengene benyttes til annet verktøy beregnet for betjeningsstenger.

Med sett 8871062 leveres et ekstra skjøteledd (ABC 025T) som sammen med BR skjøtestang (ABC 090 T-2R) og et overgangsstykke T-ABC, Elnr.8871038 (må bestilles separat) gir en betjeningsstang som kan benyttes i trange traforom og for sikringsskifte fra plattform i mast.

Betjeningsstengene er produsert spesielt for bruk på spenningsførende anlegg. Betjeningsstengene er skumfylte for å hindre kondens innvendig.

Ved riktig vedlikehold er stengene vannavstøtende.

Bruk:
BR betjeningsstang kan brukes under alle værforhold. Stangen skal kun betjenes ved å holde bak markeringsringen. Skal ikke under noen omstendigheter brukes på høyere spenningsnivå enn merkespenningen. Kontroller stengene visuelt før bruk og påse at det ikke finnes sprekker, riper sår eller andre skader. Kontroller også at merkingen er godt leselig og at markeringsring, skruebeslag og regnskjermer ikke er skadet. Vær oppmerksom på at langvarig påvirkning av fuktighet, smuss eller ultrafiolett bestråling fra sollys kan virke nedbrytende på stangoverflaten.

Vedlikehold:
Betjeningsstangen vil etter en tids bruk miste noe av sin overflate-finis. Det kan derfor være nødvendig å behandle stangen med silikonvoks type GP624. Denne smøres på og gnis ut med en ren myk klut som ikke loer. Silikonservietter kan også benyttes. El nr. 8872628
Hvis betjeningsstangen har blitt nedsmusset eller overflaten har fått riper, må stangen renses og om nødvendig repareres. Riper repareres ved at stangen slipes ned med fint sandpapir eller annet ikke metallisk slipemiddel. Deretter påføres stangen glans fornyer Elnr. 8874024 med en myk klut. Glansfornyeren er en hurtigtørkende to-komponent isolasjonslakk. Etter 24 timers herdetid poleres stangen med silikonolje.

Opstår det større skader eller sår i overflaten må dette repareres. Ta kontakt med Melbye for mer informasjon.

Er skaden av et slik art at stangens egenskaper er redusert skal stangen kasseres.

Oppbevaring:
Betjeningsstenger bør oppbevares tørt og i egnet futteral.

Standard: IEC 60855-1

Består av:- 1 stk basisstang ABC 150S- 1 stk skjøtestang ABC 150S-2R- 1 stk toppstang ABC 150S sp

Dimensjoner

Vekt 3 500 g

Tekniske spesifikasjoner

Antall regnskjermer	2
Spenning	24 kV
Diameter	31,75 mm
Materiale	Glassfiber og epoxy
Fyll	Polyuretan
Type hode	MGF
Type skjøt	Skruskjøt
Farge	Oransje
Standard	IEC 60855-1