

Produktnavn	Betjeningsstang 24kV 4,5m lang, T-skjøt, 5-delt, MGF topp utendørs
El nummer	8871062
Produkttype	BR ABC 450 T/5-2R SP
GTIN	7070701041582
ETIM-klasse	EC002786



PRODUKTBSKRIVELSE

Toppstangen er påmontert MGF skruebeslag tilpasset BOHS sikringsverktøy
Sammen med overgangsstykker kan stengene benyttes til annet verktøy beregnet for betjeningsstenger.

Med sett 8871062 leveres et ekstra skjøteledd (ABC 025T) som sammen med BR skjøtestang (ABC 090 T-2R) og et overgangsstykke T-ABC, Elnr.8871038 (må bestilles separat) gir en betjeningsstang som kan benyttes i trange traformom og for sikringskifte fra plattform i mast.

Betjeningstengene er produsert spesielt for bruk på spenningsførende anlegg. Betjeningstengene er skumfylte for å hindre kondens innvendig.
Ved riktig vedlikehold er stengene vannavstøtende.

Bruk:

BR betjeningsstang kan brukes under alle værforhold.

Stangen skal kun betjenes ved å holde bak markeringsringen.

Skal ikke under noen omstendigheter brukes på høyere spenningsnivå enn merkespenningen.

Kontroller stengene visuelt før bruk og påse at det ikke finnes sprekker, riper sår eller andre skader. Kontroller også at merkingen er godt leselig og at markeringsring, skrubeslag og regnskjermer ikke er skadet. Vær oppmerksom på at langvarig påvirkning av fuktighet, smuss eller ultrafiolett bestråling fra sollys kan virke nedbrytende på stangoverflaten.

Vedlikehold:

Betjeningsstangen vil etter en tids bruk miste noe av sin overflate-finish. Det kan derfor være nødvendig å behandle stangen med silikonvoks type GP624. Denne smøres på og gnis ut med en ren myk klut som ikke loer. Silikonservietter kan også benyttes. El nr. 8872628

Hvis betjeningsstangen har blitt nedsmusset eller overflaten har fått riper, må stangen renses og om nødvendig repareres.

Riper repareres ved at stangen slipes ned med fint sandpapir eller annet ikke metallisk slipemiddel. Deretter påføres

stangen glans fornyer Elnr. 8874024 med en myk klut. Glansfornyeren er en hurtigtørkende to-komponent isolasjonslakk. Etter 24 timers herdetid poleres stangen med silikonolje.

Oppstår det større skader eller sår i overflaten må dette repareres.
Ta kontakt med Melbye for mer informasjon.

Er skaden av et slik art at stangens egenskaper er redusert skal stangen kasseres.

Oppbevaring:
Betjeningsstenger bør oppbevares tørt og i egnet futteral.

Standard: IEC 60855-1

Består av:

- 1 stk basisstang ABC 090T
- 1 stk skjøtestang ABC 090T
- 1 stk BR skjøtestang ABC 090T-2R
- 1 stk toppstang ABC 090 sp
- 1 stk skjøteledd ABC 025T (*)

* Ekstra skjøteledd som sammen med BR-skjøtestang ABC 090T-2R gir en betjeningsstang som kan benyttes i trange traforom og for sikringsskifte fra platform i mast. Sammen med overgangstykker kan stengene benyttes til annet verktøy beregnet for betjeningsstenger.

Settet er tilpasset sikringskasse TKS Elnr. 8812012

Dimensjoner

Lengde	900 mm
Høyde	100 mm
Bredde	100 mm
Vekt	3 813 g

Teknisk spesifikasjoner - Betjeningsstang

Antall regnskjermer	2
Spenning	24 kV
Diameter	31,75 mm
Materiale	glassfiber og epoxy
Fyll	polyuretan
Type hode	MGF
Farge	oransje
Type skjøt	Trykknappskjøt
Standard	iec 60855-1

