

## LFS-630 TRÅDLØS LAVFREKVENT SIRENE.



- Kompatibel med alle Wi-Safe 2-produkter.
- 230V strømforsyning med oppladbart batteri back-up.
- Gir ekstra beskyttelse gjennom å varsle høyt med et lavfrekvenssignal. Den vil sannsynlig vekke personer med moderat hørselnedsetting, eldre mennesker og barn samt ruspåvirkede.
- Aktiveres hvis røyk eller CO trigger en alarm i nettverket.
- Hvis en alarm i nettverket indikerer lavt batteri, kommer sirenen til å oppdage dette og deretter varsle.
- Kan være veggmontert eller frittstående, noe som gjør det enkelt å komme til og teste hele systemet.



### Artikkelinformasjon

Artnr: 601130

EAN: 0816317002299

Salgsenhet: stk/ kartong 10 stk

El-nr: 6200200

## Teknisk data

Dimensjon (mm):	198 x 108 x 57.8	
Primær strømkilde:	230V AC, 50Hz	
Batteri:	Oppladbart 5 års NiMH batteri	
Teknologi:	Wi-Safe2	
Alarmstyrke:	85dB/3m	
Installasjon/Posisjon:	Monteres på vegg eller frittstående	
Arbeidstemperatur:	+4°C til +38°C	
Luftfuktighet under drift:	Opptil 90% RL ikke-kondens	
Oppbevaringstemperatur:	-20°C til +60°C	
Luftfuktighet ved oppbevaring:	Opptil 93% RL ikke-kondens	
Materiale:	ABS plast, UL94 VO. Brannhemmende.	
Garanti:	5 år	
Vekt:	635g	
Sertifisering:	EN 300220-2V2.4, EN301 489-3V1.6.1, EN301 489-1V1.9.2, CE	
Maks antall enheter:	50 stk	
Arbetidsfrekvens:	868 MHz	
Rekkevidde:	35m (over 200m ved fri sikt)	
Livslengde:	5 år	