



JF BLOKK 160A 4-POL x160

HBA161H

Tekniske data

Merkestrøm	160 A
Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	220/415 V
Frekvens	50/60 Hz
Isolasjonsspenning	500 V
Antall poler	4 P
Støtspenningsfasthet	6000 V
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	95mm ²
Totalt effekttap	22 W