

# TANGMULTIMETER HT200B

Et robust, prisgunstig tangmultimeter som dekker de fleste elektrikers behov i et hendig, moderne og tiltalende design.

- AC/DC spenning
- AC strøm
- Motstand/kontinuitet/diodetest
- Kapasitans

Leveres i eske med norsk bruksanvisning.

## Tekniske data

Display: 1999 med baklys  
Inngangsimpedans: 10M $\Omega$   
Maksimumsverdi  
Holder måleverdien  
Kjeftåpning: 18x36mm  
Størrelse: 164x61x30mm  
Vekt: 150g inkl. batteri eks. måleledninger  
Indikasjon for lav batterispenning  
Slår seg av automatisk etter 15 min.  
CATIII 600V  
Batteri: 2 stk. AAA 1,5V

Bilde i  
størrelse 1:1

Størrelse	Områder	Nøyaktighet
DC spenning	200mV/2V/20V/200V/600V	$\pm(0,5\%+5)$
AC spenning	2V/20V/200V/600V	$\pm(1,0\%+5)$
AC strøm	2A/20A/200A	$\pm(2,5\%+8)$
Resistans	200 $\Omega$ /2k $\Omega$ /20k $\Omega$ /200k $\Omega$ /2M $\Omega$ /20M $\Omega$	$\pm(1,0\%+3)$
Kontinuitet	<30 $\Omega$	
Kapasitans	2nF/20nF/200nF/2 $\mu$ F/20 $\mu$ F/200 $\mu$ F/ 2000 $\mu$ F	$\pm(4,0\%+5)$



Fabrikkat: Habotest  
Typebet.: HT200B  
GS1 art.nr.: 7070772 01004 3  
El.nr.: **80 001 66**

Forpakning: 1 stk.

Trontek AS  
Innherredsveien 60  
7067 TRONDHEIM

Tlf.: 465 19 109  
E-post: [post@trontek.no](mailto:post@trontek.no)  
Internett: [trontek.no](http://trontek.no)

Foretaksnr.: 941768326

30.8.2021