

# NightMatic 3000 Vario

## Slår lyset automatisk PÅ og AV. Og sparer masse energi.

Slo jeg av lyset? Eller glemte jeg det? Med NightMatic 3000 hører dette spørsmålet fortiden til. Det passer selv på å slå utelysene på og av i skumringen. Og det er ikke alt: Den intelligente nattmodusen slukker lyset automatisk etter en forhåndsprogrammert tid, og tidlig på morgenen tenner den lyset igjen.



Twilight switch  
+ eco-mode



IP54

**1000w**  
max.



0,5 - 10 lux



energy  
saving

**3 JAHRE**  
GARANTIE  
functional  
warranty



EAN NightMatic3000Vario hvit	4007841 550615
EAN NightMatic3000Vario svart	4007841 550516
Utførelse	Skumringsbryter
Mål (hxbxd)	99 x 74 x 37 mm
Nettilkopling:	230 – 240 V, 50 Hz
Bruksområde	Utendørs
Montering	Vegg
Maks. effekt (ohmsk last, f.eks. normalpære)	1 000 W
Maks. effekt (ukompensert, induktiv, cos φ = 0,5, f.eks. lysrør)	500 W
Reaksjonslysstyrke	ca. 0,5 - 10 Lux/trykk på knappen
Nattsparemodus	Variabel slukking om natten
Egetforbruk	< 0,8 W
Kapslingsgrad	IP 54
Beskyttelsesklasse	II



Til montering på vegg



hvit



svart

Elnummer:  
14 784 20 Night Matic 3000 Sort  
14 784 21 Night Matic 3000 Hvit

Light On



Light Off



Light Off



UV-beständig plast

