

|             |   |
|-------------|---|
| Produktnavn | Kabelskjøt 1kV 5x50-95mm <sup>2</sup> m/mellomslange & skjøtehylser |
| El nummer   | 1167432   |
| Produkttype | MPC-M-45 5L-50/95   |
| GTIN        | 7070701198606   |
| ETIM-klasse | EC001169  |



## PRODUKTBeskrivelse

E-verksskjøt komplett som inneholder faseslanger, mellomslange, ytterslange, mastik, renseserviett, pussepapir, montasjeveiledning og 5 stk skruskjøtehylser Al/Cu.

For plastisolert kabel, som for eksempel: PFXP, TFXP, PFSP-TFXP. Brukes også som overgang. Halogenfri.

## Dimensjoner

|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 1 000 mm |
| Høyde  | 70 mm    |
| Bredde | 200 mm   |
| Vekt   | 1 700 g  |

## Tekniske spesifikasjoner - Kabelskjøter 1kV

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Spenning                   | 1 kV             |
| Antall ledere              | 5                |
| Skjermtråd                 | Nei              |
| Inkludert kontaktmateriell | Skru             |
| Inkludert mellomslange     | Ja               |
| Isolasjonstype             | Varmkrymp slange |
| Halogenfri                 | Ja               |

## Kabelinformation kontaktmateriell

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Aluminium flertrådet (EF009676) | 16-95 mm <sup>2</sup> |
| Aluminium sektor flertrådet     | 35-95 mm <sup>2</sup> |
| Aluminium helkjerne             | 16-95 mm <sup>2</sup> |
| Aluminium sektor helkjerne      | 16-95 mm <sup>2</sup> |
| Kobber flertrådet               | 16-95 mm <sup>2</sup> |
| Kobber sektor flertrådet        | 35-95 mm <sup>2</sup> |
| Kobber helkjernet               | 16-95 mm <sup>2</sup> |
| Kobber klasse 5 mangetrådet     | 16-50 mm <sup>2</sup> |

## Kabelskjøter 1kV - Bruksområde

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Plastkabel           | Ja        |
| Papirkabel           | Nei       |
| Overgangsskjøt       | Nei       |
| Innstallasjonsmetode | Rett      |
| Type kabelskjøt      | Varmkrymp |