FDV - Veggskap for etasjeskille / ES10-M

EFA-varenr.:	**241011155**
El-nummer:	**2414151**
Leverandørens varenr.	**241011155**
Type betegnelse:	**ES10-M / 16.12.2**
GTIN-nr.:	**7071009108069**
Leverandør:	**ELSTEEL LIMITED**
Sertifikat:	**EN439 / ISO61439**
Etim-klasse:	**EC000261 - Koblingsskap (tomt)**
Tolltariff:	**85381000**
Salgsenhet:	**Stk**
Blokk nr.:	**230901**



Beskrivelse

Veggskap levert ferdig mekanisk sammensatt:
Etasjeskilleskap med ekom-del.
BxHxD: 1200x1600x200
4stk. Målerplasser 600x1000mm
Festesystem for målere
2×29 modulplasser
Montasjeplate 600x1600mm
Jordskinner
DIN avdekning
Dybdejusterbar DIN skinne
Veggfester

Teknisk beskrivelse

Techno Module er et moderne modulært konstruksjonssystem for bygging av lavspenningstavler.
Elektrosentralene er bygget opp av Instant Panel serien som er laget for mindre fordelingstavler og vil innfri alle tekniske krav.
Systemet er konstruksjon verifisert i henhold til IEC 61439.

Generelle data på elektrosentralen:
Installasjon: Innendørs
Monteringsutførelse: Gulvskap
Farge: Grå RAL7035
Konstruksjon: Faste side-/topp vegger
Mekaniske data
Kabelinnføring: Topp / Bunn
Innsatsalternativer: Fast
Tilgang: Front / Bak
Beskyttelsesgrad: IP41
Separasjon (Formkrav): 1, 2a, 2b
Elektriske data
Nominell spenning (Ue): 415V
Nominell isolasjonsspenning (Ui): 690V
Nominell impulsspenning (Uimp): Opp til 12 kV
Merkestrøm (In): 630A

ETIM-egenskaper

Bredde	1600
Høyde	1200
Dybde	200
Materiale	Stål
Materialkvalitet	Andre
Type overflate	Pulverlakkert
Farge	Grå
RAL-nummer	7035
Frittsående	Nei
Gulvstående veggmodell	Ja
Veggmontering	Ja
Hjørnemodell	Nei
Midlertidig montering	Nei
Kan kobles	Ja
Med monteringsplate	Ja
Monteringsplate justerbar i dybden	Nei
Vegginnbygging	Ja
Mastefeste	Nei
Antall dører	2
Med gjennomsiktig dør	Nei
Med ventilasjonsluke	Nei
Med bakdør	Ja
Antall låser	8
Egnet for metrisk montering	Ja
Passer til utendørs installasjon	Nei
Skråtak	Nei
EMC-utførelse	Nei
Slagfasthet	IK08
Beskyttelsesklasse IP	IP41

Vedlikehold

Dører / hengsler.
200 sykluser eller 1 år, alt etter hva som inntreffer først:
Kontroller at dørlåsen fungerer
Kontroller og stram festeskruene

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.