

FDV: 2500265


Produkt: MHP63 Poly.boks IP66
El-nummer: 2500265
GTIN: 7090008562863
Fabrikat: Cahors Espanola S.A.
ETIM-klasse: EC002600
Blokknummer: 050404
Leverandørens varegruppe: 2510 - Modulbokser/tilbehør

Teknisk beskrivelse

Koblingsboks MHP63 IP66 og IK9 HxBxD 540x270x171 produsert i polyester RAL7035 (GRP). Boksen tilhører Combiester-serien og kan leveres i mange forskjellige størrelser. Serien kan leveres med flenser for utvidelse av dybden på boksene, kan leveres med hengsler, montasjeplater i metall, polyester eller bakelitt. Boksen kan benyttes både utendørs og innendørs og er spesielt godt egnet industri, infrastruktur installasjoner. Serien kan også leveres med flenseåpninger for sammenkobling av flere bokser da som IP55. Selvslukkende materiale 960°C, halogenfri, dobbelisolert, 1000V. Temp.område -30°C+60°C.

Mål

Dybde (mm) 270.0
Bredde (mm) 171.0
Høyde/diameter (mm) 540.0
Vekt (g) 3100.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Utstyrt med	Uten
Maks ledertverrsnitt	0 Kvadratmillimeter
Form	Rektangulær
Monteringsmetode	Universal
Montering i jord	Nei
Montering under vann	Nei
For rør med diameter	Andre
Antall innføringer	0
Innløp bakfra	Nei
Lengde	540 Millimeter
Bredde	270 Millimeter
Dybde	171 Millimeter
Diameter	0 Millimeter
Sammenkoblbar	Nei
Antall underbukser lange	Uten
Materiale	Plast
Halogenfri	Ja
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Farge	Grå
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)	4
Utførelse deksel	Monteringsdeksel
Gjennomsiktig deksel	Nei
Kan innstøpes	Nei
Festing av deksel	Skrudd
Støpemaske inkludert	Nei

Plomberbar	Nei
Nominell isolasjonsspenning Ui	1000 Volt
Funksjonssikkerhet	Uten
Med avskjerming	Nei
Korrosjonsbestandig	Nei
Driftstemperaturområde	-30 - 105 Grad Celsius
Eksplosjonstestet utførelse	Nei
For Ex-sone	Uten
For Ex sone - støv	Uten

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

