

C95-R

C95225473





C95-R600x600 LED 4800 HF 840 LI MP

Glamox C95 er en familie av high end interiørarmaturer. Familien kjennetegnes av en ren, minimalistisk design og fullt belyste flater. [Vis beskrivelsestekst](#) >

Elnummer **3317727**

Lagerkategori **A**



Dimensjoner

| | |
|------------------|-----|
| Nettovekt: | 7,1 |
| Bruttovekt (kg): | 7,1 |
| Lengde (mm): | 594 |
| Bredde (mm): | 594 |
| Høyde (mm): | 25 |

Optikk

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Optikk: | MP - mikropriamatisk |
| Avdeknings materiale: | Akryl |
| Lysfordeling Opp/Ned: | 0/100 |

Elektriske data

| | |
|---|-----|
| Spenning fra (V): | 220 |
| Spenning til (V) : | 240 |
| Frekvens (Hz): | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz): | 60 |
| Totalt effektforbruk (W): | 33 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning): | 8 |

Teknisk data

| | |
|---------------------------------------|----|
| IP klasse | 55 |
| IK klasse | |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | |

Armaturområde

| | |
|-----------|--|
| Materiale | |
| Farge | |

Lystekniske data

| | |
|---|----|
| Lyskilde | |
| Fargegjengivelse og fargetemperatur | |
| Lumen Ut | |
| MacAdam step | |
| Lumen/Watt | |
| Medianlevetid (EN 62717) Ta25 | 10 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25 | |
| Medianlevetid (EN 62717) L90 Ta25 (h) | |

| | |
|---|-----|
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning): | 15 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning): | 16 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning): | 26 |
| Leakage Current (mA): | 0,5 |

| Driver | |
|---------------------|------------------|
| Driver: | HF - ikke dimbar |
| Antall LED drivere: | 1 |

Tilkobling

Ledningstilkobling

Pluggtype

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#) | [Terms and conditions for Glamox suppliers](#)