


[Last ned](#)
[Om oss](#)
[Kontakt](#)
[Varme](#)

C70-P

C70226590





C70-P1280 40/60 LED 5800 DALI 840 PRE C2 MP

C70-P har en slank kropp med en glatt overflate. [Vis beskrivelsestekst >](#)

Elnummer

Lagerkategori

A



Teknisk data

| | |
|--|----|
| IP klasse: | 20 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C): | 30 |

Dimensjoner

| | |
|-------------------------------|------|
| Nettovekt: | 4,1 |
| Bruttovekt (kg): | 4,44 |
| Lengde (mm): | 1280 |
| Bredde (mm): | 154 |
| Høyde (mm): | 40 |
| CCmax (Opphengsavstand) (mm): | 1200 |

Elektriske data

| | |
|---|-----|
| Spenning fra (V): | 220 |
| Spenning til (V) : | 240 |
| Frekvens (Hz): | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz): | 60 |
| Totalt effektforbruk (W): | 45 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning): | 11 |

Armaturområde

| | |
|-----------|--------|
| Materiale | Stål o |
| Farge | |

Optikk

| | |
|----------------------|--------|
| Optikk | MP - r |
| Avdeknings materiale | |
| Lysfordeling Opp/Ned | |

Driver

| | |
|--------------------|--|
| Driver | |
| Antall LED drivere | |

Lystekniske data

| | |
|-------------------------------------|--|
| Lyskilde | |
| Fargegjengivelse og fargetemperatur | |
| Lumen Ut | |
| MacAdam step | |
| Lumen/Watt | |

| | |
|---|------|
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning): | 19 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning): | 19 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning): | 31 |
| Leakage Current (mA): | 0,23 |

| | |
|---|----|
| Medianlevetid (EN 62717) Ta25 | 10 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50000h Ta25 | |
| Medianlevetid (EN 62717) L80 Ta25 (h) | |

| Tilkobling | |
|---------------------|-----------------------|
| Kabellengde (m): | 2 |
| Monteringstilbehør: | Ferdigmontert oppheng |

Aktuelle tema

Human Centric Lighting
LED
Luxo lupelamper
EN12464-1:2011
Arbeidsplassbelysning
Lysstyring

Bruksområder

Skoler og undervisning
Helse
Industri
Kontor
Utendørs

Teknisk informasjon

Kvalitet og testing
Teknisk informasjon
Himlingssystemer

Last ned

Brosjyrer
GlamoxTV
Brukermanualer
Verktøy
Webinar og arrangementer
lux&lumen

 [Websites](#) ↗

[Salgs- og leveringsbetingelser](#) | [Vilkår](#) | [Meld deg på vårt nyhetsbrev](#)
| [Privacy Policy](#)