

## FDV - Kontaktor AF146-30-11-13B

Kontaktor AF146-30-11-13B



### Produktinformasjon

Elnr:	4117633
ABB identnr:	1SFL467002R1311
Varenavn:	Kontaktor AF146-30-11-13B
Varebetegnelse:	AF146-30-11B-13
EAN:	7320500476987
Forpakning:	1
Enhet:	BOKS

Teknisk beskrivelse: AF116...AF146 kontaktorer brukes hovedsakelig for styre 3-fase motorer og strømkretser opp til 690 V AC, opptil 1000V for AF146. Disse kontaktorene er av blokk-type design med tre hoved-poler.

- Styrekrets: AC eller DC forsynt elektronisk spole, som håndterer et bredt styrespenningsområde (f.eks 100 ... 250 V AC og DC). Med kun 4 spolevarianter dekkes området 24 ... 500 V 50/60 Hz og 20 ... 500 V DC.
- kan håndtere store styrespenningsvariasjoner
- redusert energiforbruk i tavlene - gir mindre varme
- svært presis slutting og åpning
- tåler korte spenningsfall og spenning sags (SEMI F47 - detaljer på forespørsel).
- Innebygget overspenningsvern (RC)
- Hjelpkontaktblokker for side-montering og et bredt utvalg av tilbehør.
- B-merket variant har skinnnetilkobling (ikke klemmer)

### Teknisk info

Standard:	
ETIM:	EC000066 - Kontaktor for vekselstrøm
Vedlikehold:	