

## FDV - AF09-40-00-12 48-130V AC/DC

AF09-40-00-12 48-130V AC/DC



### Produktinformasjon

|                      |  |
|----------------------|--|
| Elnr:                | 4117702  |
| ABB identnr:         | 1SBL137201R1200  |
| Varenavn:            | AF09-40-00-12 48-130V AC/DC  |
| Varebetegnelse:      | AF09-40-00-12  |
| EAN:                 | 3471523115026  |
| Forpakning:          | 1  |
| Enhet:               | BOKS   |
| Teknisk beskrivelse: | Kontaktorer AF9-AF38. Kontaktorserie med elektronisk styrt spole som kan mates med bde AC (50/60Hz) og DC styrespenning, i et bredt spenningsomrde. Dette gir en plitelig styrekrets som kan hndtere store spenningsvariasjoner. Det er innebygget dempeledd. AF-teknologien er basert p DC sploeteknologi, og er derfor helt lydls (ingen summing). (AF9Z-AF38Z er spesialutgave med EKSTRA LAV spoleeffekt samt motstr spenningsdipper). NB! - NC kontakt er ikke ndvendig ved forrigling, da el/mek forrigling VEM4 har dette innebygd. Max 690V/25-400Hz p hovedpoler. 4-polede kontaktorer. Disse kan leveres i hhv. 4NO eller 2NO+2NC hovedpoler. AF9 : 25A AC1 m/4mm kabel. Dimensjoner AF9-AF16: HxBxD=86x45x71,5mm. |

### Teknisk info

|              |  |
|--------------|--|
| Standard:    | IEC 60947-1 / 60947-4-1 and EN 60947-1 / 60947-4-1, UL 508, CSA C22.2 N°14 |
| ETIM:        | EC000066 - Kontaktor for vekselstrm  |
| Vedlikehold: |  |