

Switch Driver for LED Panel 1000mA (700/

Elnr.: 6607301



Switch driver for LED Panel 1000mA LP2 er en ekstern driver og leveres med en tilkoblingskabel på 2000 mm. Den har en enkel Av/På-funksjonalitet og er designet med tanke på brukervennlighet. Enten du trenger en ny driver til ditt LED Panel eller skal oppgradere din nåværende, er Switch driver for LED Panel 1000mA LP2 et pålitelig og kraftig valg som sikrer jevn og pålitelig belysning.

Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Driver størrelse (mA)	1000
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Kunststoff
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L70B10 Ta25°	83.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Levetid L80B10 Ta25°	50.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Rektangulær
Lysverdiminne	Nei
Funksjonalitet	Av/På
Produktfamilie	Switch







Dimensjoner

Lengde (mm)	100
Høyde (mm)	28,5
Bredde (mm)	47,5
Lengde på tilf. kabel (mm)	2000
Nettvekt (g)	188

Switch Driver for LED Panel 1000mA (700/

Elnr.: 6607301

Tilbehør

Square Deco 600 3000/4000K u/Driver 1000mA	
Switch Eco Panel 300x1200 MP u/driver	
3348089/3348090/33480 Square BL R600 5000lm 3000/4000K MP u/driver	
Square BL R1200 4375lm 3000/4000K MP u/driver	
Switch Eco Panel 600x600 OP u/driver	
Switch Eco Panel 600x600 MP u/driver	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.