

# Switch Driver 1000mA (700/800/900/1000

Elnr.: 6607301



Switch driver for LED Panel 1000 mA LP2 er en ekstern driver som leveres med 2000 mm tilkoblingskabel. Den har enkel av/på-funksjon og er utviklet med fokus på brukervennlighet.

Enten du trenger en ny driver til et LED-panel eller ønsker å oppgradere en eksisterende løsning, er Switch driver for LED Panel 1000 mA LP2 et pålitelig valg som sikrer stabil og jevn belysning.

## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Driver størrelse (mA)	1000
Innstilt mA fra fabrikk (mA)	1000
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

## Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Kunststoff
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
WarmDim teknologi	Nei
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L70B10 Ta25°	83.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Levetid L80B10 Ta25°	50.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Rektangulær
Lysverdiminne	Nei
Funksjonalitet	Av/På
Produktfamilie	Switch







## Dimensjoner

Lengde (mm)	100
Høyde (mm)	28,5
Bredde (mm)	47,5
Lengde på tilf. kabel (mm)	2000
Nettvekt (g)	188

# Switch Driver 1000mA (700/800/900/1000

Elnr.: 6607301

## Tilbehør

Square Deco 600 3000/4000K u/Driver 1000mA	
Switch Eco Panel 300x1200 MP u/driver	
3348089/3348090/33480 Square BL R600 5000lm 3000/4000K MP u/driver	
Square BL R1200 4375lm 3000/4000K MP u/driver	
Switch Eco Panel 600x600 OP u/driver	
Switch Eco Panel 600x600 MP u/driver	

## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.