


Switch DALI driver for Oringo 600mA/23W

Elnr.: 6607332



Switch DALI driver for Oringo 600mA Linect er en ekstern driver og leveres med en tilkoblingskabel med Linectboks. Den har DALI-2-funksjonalitet og er designet med tanke på brukervennlighet. Enten du trenger en ny driver til ditt LED Panel eller skal oppgradere din nåværende, er Switch driver for LED Panel 400-750mA Linect et pålitelig og kraftig valg som sikrer jevn og pålitelig belysning.

Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	23
Driver størrelse (mA)	600
Antall armaturer B 10A	23
Antall armaturer C 10A	38
Antall armaturer B 16A	37
Antall armaturer C 16A	61
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Kunststoff
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	150.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Dimmetype	DALI 2
DALI	Ja
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	5
Utforming	Rektangulær
Lysverdiminne	Ja
Funksjonalitet	Av/På/Dim
Produktfamilie	Switch

Dimensjoner




Lengde (mm)	145
Høyde (mm)	27

Switch DALI driver for Oringo 600mA/23W

Elnr.: 6607332

Bredde (mm)	46
Lengde på tilf. kabel (mm)	100
Nettovekt (g)	210

Tilbehør

	Oringo R200 3000K Sort u/driver	
	Oringo R200 3000K Hvit u/driver	
3236547	Oringo 23W 2400lm DALI 3000K Hvit	

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.