

Switch LED driver for Oringo 400mA/15W

Elnr.: 6607371



Switch LED driver for Oringo 400mA Linect er en ekstern driver og leveres med en 3P Linect tilkoblingsboks. Den har en enkel Av/På-funksjonalitet og er designet med tanke på brukervennlighet. Enten du trenger en ny driver til ditt LED Panel eller skal oppgradere din nåværende, er Switch driver for LED Panel 400mA Linect et pålitelig og kraftig valg som sikrer jevn og pålitelig belysning.

Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	15
Driver størrelse (mA)	400
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Sort
Materiale	Kunststoff
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	2
Utforming	Rektangulær
Lysverdiminne	Nei
Funksjonalitet	Av/På
Produktfamilie	Switch

Dimensjoner

Lengde (mm)	95
Høyde (mm)	31
Bredde (mm)	44
Lengde på tilf. kabel (mm)	100
Nettovekt (g)	188

Switch LED driver for Oringo 400mA/15W

Elnr.: 6607371

Tilbehør

Oringo R200 3000K Sort u/driver



Oringo R200 3000K Hvit u/driver



Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.