

# Switch DALI driver for Oringo 400mA/15W

Elnr.: 6607380



Switch DALI driver for Oringo 400mA Linect er en ekstern driver og leveres med en tilkoblingskabel med Linectboks. Den har DALI-2-funksjonalitet og er designet med tanke på brukervennlighet. Enten du trenger en ny driver til ditt LED Panel eller skal oppgradere din nåværende, er Switch driver for LED Panel 400-750mA Linect et pålitelig og kraftig valg som sikrer jevn og pålitelig belysning.

## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	20
Driver størrelse (mA)	400
Antall armaturer B 10A	23
Antall armaturer C 10A	38
Antall armaturer B 16A	37
Antall armaturer C 16A	61
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-30
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

## Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Kunststoff
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	150.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Dimmetype	DALI 2
DALI	Ja
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	5
Utforming	Rektangulær
Lysverdiminne	Ja
Funksjonalitet	Av/På/Dim
Produktfamilie	Switch

## Dimensjoner

Lengde (mm)	145
Høyde (mm)	27

# Switch DALI driver for Oringo 400mA/15W

Elnr.: 6607380

Bredde (mm)	46
Lengde på tilf. kabel (mm)	100
Nettvekt (g)	210

## Tilbehør

Oringo R200 3000K Sort u/driver



Oringo R200 3000K Hvit u/driver



## Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.