Produktdatablad

Spesifikasjoner



Batteri til OVA34085 - Batteri til domina 8w g5 1h IP65, nicd battery 4,8v 1,5ah l, reservedel

OVA51016E

EAN: 3606485015583

Produktdata

Produkt eller type komponent	Batteri
Applikasjon	Belysning
number of cells	4
type kropp	Sealed

Teknisk data

Kompatibel med	Exiway Exiway One emergency light fitting Exiway Exiway Plus emergency light fitting Exiway Luxa emergency light fitting Exiway Exiway Class emergency light fitting Rilux emergency light fitting
Produktkompatibilitet	Rilux 11 W 1 h Exiway Plus 8/18/24 W Exiway Class Primalum 6/11 W 1 h Quick Signal Domina 6/8 W 1 h Luxa 8/11 W 1 h Exiway One 8/18/24 W
kapasitet på batteri	1,5 Ah på 4,8 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Batteristørrelse	KRMT 23/43
driftsposisjon	In line
Diameter	23 mm
lengde	173 mm
Høyde	26 mm
Bredde	23 mm
Vekt	0,2 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	−10…50 °C

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,5 cm
Pakke 1 Bredde	3,0 cm
Pakke 1 Vekt	8,0 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Package 1 Weight	191,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	6,185 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	**Nei**
Emballasje uten plast	**Nei**
EUs RoHS-direktiv	**Ikke relevant, utenfor EU RoHS-regelverkets virkeområde**

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Uttakbart batteri	**No**
Tilbaketakning	**No**