

Kew Mate 2000A – Multimeter med åpen strømtang 6 mm



Kew Mate 2000A er et multimeter i smart utforming og med en unik åpen strømtang for direkte måling av både AC og DC strøm.

Instrumentet har et stort lettlest display med analog bargraf og måler spenning, strøm, motstand, gjennomgang, frekvens og har automatisk områdevalg, datahold og auto av funksjoner.

Kew Mate 2000A er i lommeformat. Instrumentet tilfredsstillers IEC 61010-1 KAT III 300V og leveres komplett med fastmontert måleledninger, strømtang, gummikappe, batterier og brukerveiledning.

Tekniske Data:

Spenning DC:	0-340m-3,4-34- 340-600V
Spenning AC:	0-3,4-34-340-600V
Nøyaktighet:	DC $\pm 1,5\%+4D$, AC $\pm 1,5\%+5D$
Strøm AC/DC:	0-60,0A (med tang)
Nøyaktighet:	$\pm 2\%+5D$
Motstand:	0-340-3,4k-34k-340k- 3,4M-
Frekvens:	
Tangvidde:	
Display:	
Maks visning:	

Batteri:
Mål:
Vekt:

Tilbehør

EAN	EL.NR	Produkt
5706445250158	8023328	Veske Til KewMate 2000, 2001, 2012
5706445250288	8023220	Måleledningssett til KewMate 2000/2001/2012R
5706445320035	8022871	Mini Krokodilleklemme 2mm Sort
5706445320042	8022872	Mini Krokodilleklemme 2Mm Rød