

## CA C173 – Lekkasjestrømtang 1mA – 1200A AC

- Tilpasset Elma 4000



En meget solid tang for måling av lekkasjestrøm og laststrømmer. Tilpasset instrumenter og utstyr med mV AC – inngang. Et rimelig alternativ når du allerede har et multimeter med mV AC-inngang. Maks utgangssignal 1V. Leveres med fastmonterete måleledninger.

- IEC1010/CATIII-600V/CAT IV-300V
- Tilkobling 4mm m/kabel
- Maks kabeldiameter 53 mm
- 4 områder: 1mA – 1000A
- Frekvensområde 10Hz-1kHz
- Utgang 10/1000A område: 0-1VAC

Kan benyttes sammen med Elma 4000.

### Tekniske Data:

<b>Strøm:</b>	1mA-1200A AC
<b>Tangvidde:</b>	53 mm
<b>Mål:</b>	216x111x45 mm
<b>Vekt:</b>	550 g